

Vega C100


Vega C100 è una lampada circolare caratterizzata da un proiettore LED direzionabile ideale per la creazione di scenari circoscritti. La lampada può essere installata tramite il kit di fissaggio e alimentazione Contatto, o, nella versione wireless, tramite il pannello K-Wireless.



- 



Magnetic
fixing
- 



Light
- 

InDoor



| Vega C100 | |
|-------------|---|
| Tecnologia | LED |
| Temperatura |  3000K  4000K |
| Ottica | PUNTATA |
| CRI | 90 |
| Uso | INDOOR |

| Versione Contatto (vedi pag. 110) | |  3000K |  4000K |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Potenza | | 3,75 W | 3,75 W |
| Lumen | | 400 | 420 |
| Controllo Touch | | Sì | Sì |

| Versione Wireless (vedi pag. 112) | |  3000K |  4000K |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Potenza | | 3 W | 3 W |
| Lumen | | 330 | 350 |

| Codice | Colore | Temperatura | Ottica | Installazione |
|--------|------------|-------------|---------|---------------|
| VEG-C | Bianco = B | 3000°K = 3K | 10° = 1 | Contatto = C |
| | Nero = N | 4000°K = 4K | 30° = 3 | Wireless = W |